







一 般 項 目	最大定格		端子間容量(pF)/容量比				備 考	ピン 接 続 図
	項 目	定格値	電圧(V)	最 小	標 準	最 大		
●MA345 用途: FM チューナ AFC 用 特長: 小形で実装が容易。	松下	V_R (V)	15	1	21.0		カソード表示: 銀色 Q=40 (最小)	
		V_{RRM} (V)	15	5		16.0		
		T_j (°C)	200	10	10.0	16.0		
●MA346 用途: FM チューナ AFC 用 特長: 小形で実装が容易。	松下	V_R (V)	15	1	21.0		カソード表示: 銀色 (本体は緑色) Q=40 (最小)	
		V_{RRM} (V)	15	5		16.0		
		T_j (°C)	200	10	10.0	16.0		
●MA348 用途: FM AFC 用 特長: 2 素子独立内蔵で高密度実装が可能。逆電流 I_R が小さい。	松下	V_R (V)	15	1	30.0		逆電流 I_R : 100nA (最大) Q: 40 (最小) 型名表示記号: M1S	
		V_{RRM} (V)	15	5	11.0	16.0		
		T_j (°C)	150	10	10.0	16.0		
				1.0/10.0	2.7			
●MA351 用途: FM AFC 用 特長: 3 素子独立内蔵で高密度実装が可能。逆電流 I_R が小さい。	松下	V_R (V)	15	1	30.0		逆電流 I_R : 100nA (最大) Q: 40 (最小) 型名表示記号: M2K	
		V_{RRM} (V)	15	5	11.0	16.0		
		T_j (°C)	150	10	10.0	16.0		
				1.0/10.0	2.7			
●MA353 用途: CATV チューナ用 特長: 容量変可比が大きい。	松下	V_R (V)	32	2	34.0	38.7	容量偏差 ΔC : 2.5% (最大)。直列抵抗 r_d : 0.75 Ω (最大) 型名表示記号: 6S	
		V_{RRM} (V)	35	10	8.0	3.2		
		I_F (mA)	20	25	2.6	3.2		
		T_j (°C)	150	2.0/25.0	11.9	12.5		
●MA360 用途: VHF/UHF 電子チューナ用 特長: 容量変化比が大きい。直列抵抗が小さい。	松下	V_R (V)	30	2	14.4	16.3	容量偏差 ΔC : 2% (最大) 直列抵抗 r_d : 0.6 Ω (最大) 型名表示記号: 6A	
		V_{RRM} (V)	35	10	5.4	2.4		
		I_F (mA)	20	25	2.1	2.4		
		T_j (°C)	150	2.0/25.0	6.0	7.3		
●MA361 用途: VHF 電子チューナ用 特長: 容量変化比が大きい。直列抵抗 r_d が小さい。	松下	V_R (V)	32	1	42.0		直列抵抗 r_d : 1.6 Ω (最大)。定格入出力周波数: 470MHz 型名表示記号: 6B	
		V_{RRM} (V)	34	3	25.8	3.2		
		I_F (mA)	20	25	2.6	3.2		
		T_j (°C)	150	3.0/25.0	9.0			
●MA363 用途: VHF/UHF 電子チューナ用 特長: 容量変化比が大きい。直列抵抗が小さい。	松下	V_R (V)	30	3	11.2	12.8	容量偏差 ΔC : 2% (最大) 直列抵抗 r_d : 0.72 Ω (最大) 型名表示記号: 6D	
		V_{RRM} (V)	34	10	4.4	2.4		
		I_F (mA)	20	25	2.0	2.4		
		T_j (°C)	150	3.0/25.0	4.6	6.2		